

YEELIGHT LED FILAMENT AMPÜL BEYAZ
YLDP12YL
Kullanım Kılavuzu

Teknik Özellikler

Model: YLDP12YL

Işık Akısı: 500lm

Nominal Güç: 6W

Duy Arayüzü: E27

Nominal Giriş: 220V-240V~50/60Hz 0.04A

Renk Sıcaklığı: 2000K

Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Frekans Bantları: 2400MHz-2483.5 MHz

Kullanım Ömrü: Yaklaşık 15.000 saat

Boyutları: 64x64x158mm



Parlaklık Ayarı



Farklı Aydınlatma
Sahneleri



Gece Lambası



Açma/Kapama
Zamanlayıcısı



Enerji Tasarrufu



Akıllı Kontrol



Kapatma/Erteleme
Zamanlayıcısı




Yazılım
Yükseltme

Kurulum Aşamaları

01 Ampulün Takılması

Ampulü takın ve elektriği açın.



Not: 1. Ampulü takarken, çıkarırken veya kontrol ederken elektriğin kapalı olduğundan emin olun.

2. Ürüne zarar vermemek için bu ürünü dimmerli bir lambada (örneğin dimmer anahtarlı bir masa lambasında) kullanmayın.
3. Bu ürünü nemli bir ortamda kullanmayın.
4. Sinyal zayıflaması veya ısı yayma sorunlarına neden olabileceğinden, ampulü dar ve iyi havalandırılmayan bir abajurda kullanmayın.

DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ.

Lamba camının hasar görmesi veya kırılması durumunda ürünü kullanmayın.

02 Uygulamanın İndirilmesi

Yeelight App uygulamasını indirmek için uygulama mağazasında 'Yeelight' kelimesini arayın veya aşağıdaki QR kodunu tarayın.



03 Uygulamanın Kullanılması

Uygulamayı açın ve uygulamada belirtilen talimatları takip ederek çalıştırın.

*Wi-Fi ağının mevcut olduğundan ve İnternete düzgün şekilde erişebildiğinden emin olun.

04 Apple HomeKit ile Akıllı Kontrol

1. iPhone veya iPad'inizde Home APP uygulamasını açın.
2. Apple Home App uygulamasına erişim işlemini tamamlamak için "Add Accessories" (Aksesuar Ekle) butonuna basın ve uygulamadaki talimatları takip ederek ürün tabanındaki QR kodunu tarayın veya isterseniz QR kodu üzerinde yazılan 8 haneli kodu girin.

*Lütfen Wi-Fi ağının mevcut olduğundan ve internete düzgün şekilde erişebildiğinizden emin olun. Bu ürün 5G şebekesi ile uyumlu değildir.

*HomeKit ile akıllı kontrol sistemiyle düzgün şekilde uyum sağlanması için iOS 9 veya daha yeni bir sürümü kullanmanız önerilir.

*HomeKit kodları lamba tabanının altında belirtilmiştir. Her sıfırlama (reset) işleminde HomeKit kodlarının gerekli olduğunu lütfen unutmayın.

Apple, Apple LLC'nin ticari markasıdır.

Fabrika Ayarlarının Geri Yüklenmesi

Elektrik düğmesini kullanarak ampülü beş kez açıp kapatın (iki saniye açık, iki saniye kapalı kalacak şekilde). Lamba ayarlamalarını yapacak ve 5 saniye sonra otomatik olarak fabrika ayarlarına geri dönecektir. Bu, ampülün fabrika ayarlarına başarıyla döndüğü anlamına gelmektedir.

İşlevsel Arızaların Listesi

İşlevsel Arızalar	Güç kaynağına bağlı olduğunda ampul yanmıyor.
	Ampul anormal şekilde yanıp sönüyor.
	İnternet bağlantısı olmasına rağmen ampul uygulamaya bağlanamıyor.
	Ürünün yapısındaki bir durumdan (kullanıcıdan kaynaklananlar dışında) dolayı kullanımı veya güvenliği etkileyen arıza

Uyarı

1. Bu ürünü kullanmadan önce lütfen voltajınızın bu ürünün çalışma voltajına uygun olduğundan emin olun. Bu ürünün belirtilen voltajdan farklı bir voltajda kullanılması ürüne zarar verebilir ve güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
2. Işık diyotları gözle zarara verebileceğinden bu ürünü parçalarına ayırmayın.

3. Ampul çalışma sırasında ısınıyor. Bu ürünü kapalı bir abajurda uzun süre kullanmayın. Ampulün ısısının dağılması için yeterli havalandırma sağlayın.

4. Bu LED lambalı ürünün optik radyasyonu, IEC 62471-2006 standardındaki "İstisnalar ve Şartlar"ı ile uyumludur.

5. Yalnızca iç mekanda kullanıma uygundur.

6. Elektronik şok etkisi riskini önlemek için kurulumdan önce elektriği kesin.

7. Yalnızca Kuru Yerlerde kullanın.

8. Bu üründe ışık kaynağı olarak değiştirilemez ışık diyotları (LED) kullanılmaktadır.

9. Bu cihaz acil çıkışlarda veya acil durum aydınlatmalarında kullanım için tasarlanmamıştır

10. Bu lambayı kumanda etmek için yalnızca ürünle verilen veya bu talimatlarla belirtilen kumandaları kullanın. Bu lamba, standart bir (akkor) dimmer veya dimmer anahtarına bağlı olduğunda düzgün çalışmayacaktır.

11. Ağırlığı, değiştirilecekleri lambalardan önemli ölçüde daha yüksek olan lambalar, ağırlığının artması sebebiyle belirli armatürlerin ve duyların mekanik dengesini bozabileceği ve kontak yapma ve lamba duyunu zarar verebileceği hususlarına dikkat edilmelidir.

FCC Uyum Beyanı

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır. Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Cihazın kullanımı aşağıdaki iki koşul tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır ve (2) istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alabileceği tüm parazitleri kabul etmelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Bu sınır değerler, cihazın bir konut içerisinde kurulduğunda zararlı olabilecek parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanılmakta ve yaymaktadır.

Talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur.

Bu cihaz, kapatılıp açılarak radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite neden olup olmadığını belirlebilir, zararlı parazite neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya bir kaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- (1) Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- (2) Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- (3) Cihazı, alıcının bağlı olduğu devrenin dışındaki bir devreye bağlı bir prize bağlayın.
- (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

CE AB Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle, Qingdao Yeelink Information Technology Co. Ltd. olarak cihazın geçerli Yönetmelik ve Avrupa Normları ve bunlardaki değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyanın Bertaraf Edilmesi ve Geri Dönüşümü

Bu ürünün doğru şekilde imhası. Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak atılmasından kaynaklı çevre ve insan sağlığı için olası zararları önlemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde tekrar kullanılmasını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanmış olduğunuz cihazınızı geri dönüşüm amaçlı iade etmek istediğinizde, lütfen geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün alındığı bayi ile iletişime geçin. Bu ürünü çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüştürmek üzere alabilirler.

