版次	修订内容	修订人	修订日期
1			
2			
3			

注：以本图纸数据为准

说明书

尺寸：100(L) x 130(W)mm
材质：128g 双铜纸
色彩：黑白印刷
装订方式：风琴折

封面

AZDOME

V600 2 KANALLI ARAÇ KAMERASI

İthalatçı firma: CEPPORT İLETİŞİM ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Cepport Teknik Servis Garantilidir.
Adres: Yenibosna Merkez Mahallesi, Kovak Sokak, No:17, Prestige 24,
Bahçelievler - İstanbul Tel: 0 (850) 346 24 24

Bu ürün 2 yıl garantilidir.

AZDOME V600

1/ BAŞLARKEN

PAKET İÇERİĞİ

Paket aşağıdaki aksesuarları içerir. Sonrasında herhangi bir aksesuar eksikse Malları teslim aldığınızda, lütfen mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişime geçin.

LÜTFEN DİKKAT: Hafıza Kartı Dahil Değildir. Sınıf 10, U3, A2 kullanmanızı öneririz Hızlı Micro-SD bellek kartı. V600 araç kamerası en fazla şu hafıza kartlarını destekler 128GB. Niteliksiz bellek kartları veya tamamlanmamış kayıtlar makinenin tekrar tekrar yeniden başlamasına neden olabilir. Lütfen ilk kullanımdan önce bellek kartınızı biçimlendirerek daha iyi kayıt deneyimi sağlayın.

Kurulum Kılavuzu

Lütfen kurulum tamamlandıktan sonra güç kaynağını bağlayın.
Bizimle iletişime geçebilirsiniz size en son kurulum videosunu göndermek için.



Lütfen ön camda uygun bir yer seçin ve montaj alanını temizleyin (Lütfen kurulum yerinin sürücünün görüşünü etkileyip etkilemeyeceğini önceden kontrol edin).



Elektrostatik etiketi montaj yerine yapıştırın ve ardından araç kamerasını yerleştirin Elektrostatik etiket kapsamında makine üzerinde bulunur..



Ön kamerayı ve arka kamerayı talimatlara göre takın ve kayıt cihazına güç sağlamak için araç şarj cihazına bağlayın.

İpuçları: Ön / kabin kameramızın tümü ayarlanabilir, lensin yönünü ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Model Adı	V600
Ekran Boyutu	3 İnç
Diyafram	F=1.8
Renk	Siyah
Dil	İngilizce, Español, русский, Basitleştirilmiş Çince, Deutsch, İtalyanca, Fransızca, Japonca,
Video formatı	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodu	H.264
Video Çözünürlüğü	2 Kanal: 1080P: 1080P+1080P 720P: 720P+720P
G-sensörü	Dahili 3 Eksenli İvme Sensörü
Döngü Kaydı	Destek
Zaman Atlamalı Kayıt	Destek (Saniyede 1 Kare, Hızlı Video Oynatma)
Park Modu	Desteği (YALNIZCA araç kamerasına bağlıyken çalışır 3-Lead Hardwire Kit)
Hafıza	Maksimum destek 128GB (Sınıf 10, U3 Hız)
Mikrofon	Yerleşik
Hoparlör	Yerleşik
Güç Arayüzü	5V/1.5A
Çalışma Sıcaklığı	-20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉)

2/ ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Diyagram



① Ekran
② Kabin Kamerası
③ Mikrofon
④ M Düğmesi
⑤ YUKARI Düğmesi
⑥ Acil Durum Kilidi
⑦ Aşağı Düğmesi
⑧ Tamam Düğmesi
⑨ Ön Kamera
⑩ 3M Yapıştırıcı
⑪ Havalandırma
⑫ SD Kart Yuvası
⑬ Arka Kamera Bağlantı Noktası
⑭ Sıfırlama Düğmesi
⑮ C Tipi Şarj Bağlantı Noktası
⑯ Güç Düğmesi

Düğmeler ve Göstergeler

Anahtar	Fonksiyonlar
⏻	**Açarken:** **Açmak için güç düğmesine kısa basın** **Kapatırken:** **1. Kapatmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın** **2. Ekranı kapatmak için kısa basın, ekranı açın**
M	Önizleme arayüzü: **1. Menüye girmek/menüden çıkmak için kısa basın** **2. Oynatmaya girmek/oynatmadan çıkmak için uzun basın** Oynatma arayüzü: **1. "Sil/Koru" menüsünü çağırmak için kısa basın** **2. Oynatma ızgarası arayüzüne dönmek için uzun basın**
△	Önizleme arayüzü: Kaydı değiştirmek için kısa basış Oynatma/ Menü arayüzü: Yukarı doğru seçmek için kısa basın Oynatma arayüzü: Önceki videoya geçmek için kısa basış
⚠	Kayıt durumu: Geçerli videoyu kilitlemek/kilidini açmak için kısa basış
▽	Önizleme arayüzü: Ön/orta/arka/resim değiştirmek için kısa basış- resim içinde resim (ön+arka)/ resim içinde resim (ön+orta) Oynatma/Menü arayüzü: Aşağı doğru seçmek için kısa basın Oynatma arayüzü: Sonraki videoya geçmek için kısa basış
OK	Önizleme arayüzü: **1. Kaydı başlatmak/durdurmak için kısa basın** **2. Fotoğraf çekmek için 3 saniye boyunca uzun basın**
R	Cihazı sıfırlamak için cihaz açıkken düğmeye basın
Kırmızı Işık	Güç açıldığında, kırmızı ışık yanık kalır Kayıt sırasında kırmızı ışık yanıp söner
Mavi Işık	Kilitlendiğinde mavi ışık yanık kalır

封底

AZDOME

1- (833) 6675545
Mon-Fri: 9 AM - 9 PM
Sat-Sun: 9 AM - 6 PM PT
service@azdomevip.com
www.azdomevip.com

3/ ARAÇ KAMERASININ KURULUMU



① Mavi: Kayıt
Kırmızı: Kayıt Değil
② Çözünürlük
③ Mikrofon
④ Şarj etme
⑤ Ön Kamera
⑥ G-sensörü
⑦ SD Kart
⑧ Tarih/ Saat
⑨ Kabin Kamerası
⑩ Mavi Işık
⑪ Kırmızı Işık
⑫ Döngü Kaydı

İlk Kullanım

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen aşağıdaki adımlara bakın ilk kullanımı:
1. Lütfen güç kaynağı ve arka kamera kablolarının sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin. bağlı.
2. Lütfen hafıza kartını doğru yönde takın.
3. Güç kaynağının ve arka kameranın doğru şekilde bağlandığını onayladıktan sonra ve bellek kartı makineye takılmışsa, makineyi açabilirsiniz.
makineyi çalıştırın ve kullanın. (Başlatma işlemi sırasında aksesuarların çıkarılması makineyi kapatmak için)
4. V600 araç kameras WiFi ve GPS işlevlerine sahip değildir. Lütfen zamanı ayarlayın ilk kullanım sırasında manuel olarak: Genel Ayar > Tarih/ Saat.

LÜTFEN DİKKAT: Hafıza Kartı Dahil Değildir. Sınıf 10, U3, A2 kullanmanızı öneririz Hızlı Micro-SD hafıza kartı. V600 araç kamerası en fazla şu hafıza kartlarını destekler 128GB. Niteliksiz bellek kartları veya tamamlanmamış kayıtlar makinenin tekrar tekrar yeniden başlamasına neden olabilir. Lütfen ilk kullanımdan önce bellek kartınızı biçimlendirerek daha iyi kayıt deneyimi sağlayın.

Kaydedilen Videoyu Görüntüleme

Kaydı duraklattıktan sonra oynatma moduna girmek için lütfen "M" tuşunu basılı tutun.

Kaydedilen Videoyu PC/ MAC'te Görüntüleme

1. microSD kartı araç kamerasından çıkarın.
2. Kartı microSD kart okuyucuya takın ve bir bilgisayara bağlayın.



3.Önceden yüklenmiş sabit sürücülere bağlı olarak "D" veya "E" sürücüsünü veya başka bir adı görebilmeniz gerekir. Eklenen flash sürücüyü bulduğunuzda, çift tıklayın, ardından Video/ Kilit/ Fotoğraf dosya klasörlerini göreceksiniz.
Normal: Üzerine yazılabilen döngü kayıt video dosyaları.
Etkinlik: Video dosyası kilitlenir, böylece döngü kayıt işlevi tarafından SİLİNMEZ.
Fotoğraf: Fotoğraflar
Ardından oynatmak için videoya çift tıklamanız yeterlidir. Biz VLC Media player'ı öneriyoruz. Ücretsiz olarak www.videolan.org adresinden edinebilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT: Yüksek bit hızlı dosyalar için gerekli H.265 kod çözmeyi destekle-mediğinden, 4K videoları oynatmak için Windows Media Player'ı kullanmayın. Bu, video gecikmelerine neden olabilir. Bunun yerine, daha akıcı oynatma için daha yeni bir PC veya Mac kullanın. Hala gecikmeler yaşıyorsanız, herhangi bir gecikmeyi önlemek için videoları doğrudan araç kamerasında oynatmayı deneyin.

4/ ARAÇ KAMERASINI KULLANMA

Çözünürlük - 1080P / 720P
3 Kanal:
1080P: 1080P+1080P+480P
720P: 720P+720P+480P

2 Kanal:
1080P: 1080P+1080P
720P: 720P+720P

Döngü Kaydı - 1 dakika/ 3 dakika/ 5 dakika
Araç kamerasında sürekli kaydı etkinleştirin. Bellek kartı dolduğunda, araç kamerasının yeni kayıtlara yer açmak için en eski dosyaları otomatik olarak sileceğini unutmayın. Döngü kaydı için her video dosyasının uzunluğunu seçebilirsiniz.

İç Kamera Aynası - Açık/Kapalı
Açık olduğunda, araç kamerası ekranı iç kameradan gelen ayna görüntüsünü gösterecektir.

Bip - Açık / Kapalı
Bu özellik, kamera düğmesinin bip sesini AÇIK veya KAPALI konuma getirmenizi sağlar.

Park Monitörü - Kapalı/ Yüksek/ Orta/ Düşük
Park izleme sırasında G-sensörü hassasiyetini ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.

Zaman Atlamalı - Kapalı/ Açık
Hızlandırılmış video, daha uzun videoları daha kısa videolara sıkıştıran bir çekim tekniğidir. Araç kamerası, araç kapatıldığında hızlandırılmış moda girebilir ve ayarladığınız zaman dilimi içinde 24 saatlik kayıtı videoyu sıkıştırıp kaydeder.

Zaman Aşımı Süresi - 2 saat/ 8 saat/ 12 saat/ 24 saat
Hızlandırılmış kayıt modunun süresini ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.

Ses Kaydet - Açık / Kapalı
Video kaydı sırasında mikrofonu açık veya kapalı olarak seçebilirsiniz.

Tarih/ Saat
Lütfen saati manuel olarak ayarlayın.

Dil - İngilizce, Español, русский, Simplied Chinese, Deutsch, Italiano, Français, Japonca
Araç kamerası sistemi için istediğiniz dili seçin.

Ses Seviyesi - Kapalı/ Düşük/ Orta/ Yüksek
Hoparlör ses seviyesi Kapalı, Yüksek, Düşük veya Orta (Varsayılan) ayarlara ayarlanabil-ir. Hoparlör sesini açmak veya kapatmak ya da ses seviyesini tercihinize göre ayarlamak için bu seçenekleri kullanın.

Frekans - 50Hz/ 60Hz
Burada, coğrafi konumunuza bağlı olarak ülkenizde kullanılan güç kaynağı özelliklerine göre frekansı seçmelisiniz: 60 Hz (ABD, Kuzey Amerika) veya 50 Hz (Avrupa, çoğu Asya ülkesi).

Ekran Koruyucu - 1 dakika/ 2 dakika/ 3 dakika
1,3,5 dakika Araç kamerası LCD ekranı 1, 3 veya 5 dakika sonra kapanacak ancak kayda devam edecektir.
Kapalı: Araç kamerası LCD ekranı her zaman açık kalacaktır.

IR LED - Otomatik/ Açık/ Kapalı
İşlev kabin kamerası üzerinde çalışır. Gece video kaydı için, loş ışık koşullarında çekilen görüntüler siyah beyaz olacaktır.

G-sensörü - Kapalı/ Yüksek/ Orta/ Düşük
G-Sensör, kamera üzerindeki fiziksel ve yerçekimsel kuvvetleri tespit etmek için tasarlanmış 3 eksenli bir darbe yerçekimsel ivmeölçerdir. Video kaydedilirken, G-Sensörü fiziksel veya yerçekimsel etki nedeniyle tetiklenirse, video dosyasının mevcut döngü döngüsü uzunluğu, döngü döngüsü işlevi tarafından silinmeyecek şekilde kilitlenir.

Maruziyet - -2/ -1.7/ -1.3/ -1/ -0.7/ -0.3/ 0/ 0.3/ 0.7/ 1/ 1.3/ 1.7/ 2
Video pozlama ayarını daha parlak veya daha karanlık videoya göre ayarlamak için tercihinize göre.

Tarih Damgası - Açık / Kapalı

İndirilen videonun zaman filigranının kapatılıp kapatılmayacağını seçebilirsiniz

SD kart formatı
İlk kez kullanırken mikro SD kartınızı araç kameranızla birlikte biçimlendirdiğinizden emin olun.
Varsayılan Ayar
Burada tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

FW Sürümü Sürüm
Burada kameranızda yüklü olan mevcut aygıt yazılımı sürümünü kontrol edebilirsiniz. Daha yeni bir aygıt yazılımı sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol etmek için gelecekte bu bilgiye ihtiyacınız olacaktır.

5/ AYGIT YAZILIMINI GÜNCELLEYİN

1. Birlikte verilen kısa USB Veri kablosunu kullanarak araç kamerasını bir bilgisayara bağlayın.

2. Bilgisayarınızda **www.azdomevip.com > Destek > İndir** bölümünden en son V600 Ürün Yazılımını indirin.

3. İndirilen aygıt yazılımını (Zip dosyası) açın ve tüm aygıt yazılımı dosyalarını Cömülü Çekiliı Ortamı Kartı kartının kök dizinine kopyalayın.

4. Aygıt yazılımı güncelleme işlemini başlatmak için kamerayı araç şarj cihazına bağlayın. Kırmızı ışığın sabit yanacağını görmelisiniz, bu da V600 araç kamerasının yeni aygıt yazılımını güncellediği anlamına gelir.

5. Artık kameranın menüsü > Sürümü girerek en son aygıt yazılımı sürümünü kontrol edebilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT:
Aygıt yazılımı güncellemesi yaklaşık 1-2 dakika sürebilir. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Aygıt yazılımı güncellenirken GÜÇ bağlantısının KESİLMEDİĞİNDEN emin olun. Aygıt yazılımı güncellendikten sonra kamera otomatik olarak AÇIK konuma gelecektir.

6/ SSS

S1: Kamera otomatik olarak AÇILIYOR / KAPANIYOR mu?
En iyi performansı sağlamak için lütfen araç şarj cihazımızı kullanın ve çıkış akımının 5V / 1.5A'ya ulaştığını onaylayın. Ayrıca, daha iyi stabilite için hem kabin kamerasını hem de arka kamerayı doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Farklı kameralar algılanırsa, araç kamerasının tutarlılığı korumak için otomatik olarak bir kez yeniden başlatacağını unutmayın.

S2: Desteklenen maksimum SD kart kapasitesi nedir?
V600 araç kamerası 128 GB'a kadar hafıza kartlarını destekler. Sınıf 10, U3, A2 Hızlı Micro-SD bellek kartı kullanmanızı öneririz. Kalitiye olmayan bellek kartları makinenin tekrar tekrar yeniden başlamasına veya eksik kayıtlara neden olabilir. Daha iyi kayıt sağlamak için lütfen ilk kullanımdan önce bellek kartınızı biçimlendirin.

S3: Kamera SICAK mı oluyor?
Kameranızın biraz sıcak çalışması normaldir. Video yüksek hızda kaydedildiğinden, araç kamerası kullanım sırasında sıcak olabilir. (En fazla 158°F/70°C)

S4: Araç kamerama güç gelmiyor ama bilgisayarımda çalışıyor?
Sigara güç kablosu çalışmıyor. Araç Güç Kablosu fişindeki sigortayı kontrol edin. Sigortanın atmış olduğu tespit edilirse, güç kablosunda sigortanın atmasına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

S5: Oynatma sırasında ses video ile senkronize olmuyor mu?
Bilgisayarınızdaki Codec'ler uyumlu veya en son standart olmayabilir. En son AZDOME GPS Player'ı www.azdomevip.com > Destek > İndir adresinden indirin.

S6: Video dosyaları bilgisayarımda oynatılamıyor mu?
Araç kamerasının video dosyaları MP4 formatındadır ve uygun oynatma yazılımı yüklü değilse bilgisayarınızda uyumlu olmayabilir.

S7: Videoda ses yok mu?
Kurulum Menüsünde 'Ses Kaydet' ayarının AÇIK olduğundan emin olun. Ve Kurulum Menüsünde 'Zaman Atlamalı Kayıt' ayarının KAPALI olduğundan emin olun.

S8: Araç kameramdaki dosyaları silemiyor muyum?
Bu dosyaların 'kilitli' olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse lütfen 'Kilidi Kaldırma' talimatlarını izleyin.

FCC BILDIRIMI

CE Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo arayüzü gereklilikleriyle uyumludur.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir yere teslim edilmesi gerektiği ve geri dönüşümün doğal kaynakların, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı olduğu anlamına gelir. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyeniz, imha servisi veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

FC Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur.
Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazite neden olursa (bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
-- Alıcı anteninı yönünü veya yerini değiştirin.
-- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-- Ekipmanı farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
alıcının bağlı olduğu.
-- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipmanı, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

技术要求

1. 印刷清晰
2. 尺寸公差为 ±2mm
3. 材料应符合 RoHS 和 REACHE 要求

模切走位 ≤±1mm
套印准确，各色套印，不露杂色，套印误差 ≤0.5mm

折后封面

折后封底

注：红色边框线为标注线，请勿印刷。

AZDOME	名称	V600 说明书	绘制	甘秋艳	设计单位 深圳市凌度汽车电子有限公司
	材质	128g 双铜纸	审核	欧亚靖	图纸编号
	尺寸	100(L)x130(W) mm	校对		物料代码
	单位 m/m	比例 1:1	数量 1	批准	日期 20241016